


## Тройник лестничного лотка ТЛНЛО, R325



Артикул	Номер для заказа			Высота (H) мм	Ширина (B) мм	Длина (L) мм	Ширина (b) мм	Вес кг/шт	Упаковка шт
	ZS	G	RAL						
Борт 50									
ТЛНЛО 200x50	033225	333225	233225	50	200	1230	515	3,88	2
ТЛНЛО 300x50	033235	333235	233235	50	300	1330	615	4,48	2
ТЛНЛО 400x50	033245	333245	233245	50	400	1430	715	4,90	2
ТЛНЛО 500x50	033205	333205	233205	50	500	1530	815	5,42	2
ТЛНЛО 600x50	033265	333265	233265	50	600	1630	915	6,28	2
Борт 80									
ТЛНЛО 200x80	033228	333228	233228	80	200	1230	515	4,71	2
ТЛНЛО 300x80	033238	333238	233238	80	300	1330	615	5,26	2
ТЛНЛО 400x80	033248	333248	233248	80	400	1430	715	5,81	2
ТЛНЛО 500x80	033258	333258	233258	80	500	1530	815	6,36	2
ТЛНЛО 600x80	033268	333268	233268	80	600	1630	915	7,24	2
Борт 100									
ТЛНЛО 200x100	033221	333221	233221	100	200	1230	515	5,28	2
ТЛНЛО 300x100	033231	333231	233231	100	300	1330	615	5,90	2
ТЛНЛО 400x100	033241	333241	233241	100	400	1430	715	6,41	2
ТЛНЛО 500x100	033201	333201	233201	100	500	1530	815	6,98	2
ТЛНЛО 600x100	033261	333261	233261	100	600	1630	915	7,88	2



ТЛНЛО предназначен для создания отвода кабельной трассы в горизонтальной плоскости с радиусом 325 мм. Предусмотрена фиксация тройника к лоткам серии НЛО без использования дополнительных элементов, через стандартное «быстрое соединение», винтами М6х12 и гайками М6 с буртиком. Если необходимо установить тройник на срезанный лоток, рекомендуем использовать соединители СЛУ или СПУ. Тройник должен иметь минимум одну опору.

