





## Поворот лестничного лотка ПЛНЛО, R325



Артикул	Номер для заказа			Высота (H) мм	Ширина (B) мм	Длина (L) мм	Вес кг/шт	Упаковка шт
								
Борт 50								
ПЛНЛО 200x50	033125	333125	233125	50	200	715	2,37	2
ПЛНЛО 300x50	033135	333135	233135	50	300	815	2,78	2
ПЛНЛО 400x50	033145	333145	233145	50	400	915	3,19	2
ПЛНЛО 500x50	033105	333105	233105	50	500	1015	3,60	2
ПЛНЛО 600x50	033165	333165	233165	50	600	1115	4,02	2
Борт 80								
ПЛНЛО 200x80	033128	333128	233128	80	200	1230	2,96	2
ПЛНЛО 300x80	033138	333138	233138	80	300	1330	3,42	2
ПЛНЛО 400x80	033148	333148	233148	80	400	1430	3,87	2
ПЛНЛО 500x80	033158	333158	233158	80	500	1530	4,33	2
ПЛНЛО 600x80	033168	333168	233168	80	600	1630	4,79	2
Борт 100								
ПЛНЛО 200x100	033121	333121	233121	100	200	1230	3,36	2
ПЛНЛО 300x100	033131	333131	233131	100	300	1330	3,84	2
ПЛНЛО 400x100	033141	333141	233141	100	400	1430	4,33	2
ПЛНЛО 500x100	033101	333101	233101	100	500	1530	4,81	2
ПЛНЛО 600x100	033161	333161	233161	100	600	1630	5,30	2



ПЛНЛО предназначен для создания поворота кабельной трассы в горизонтальной плоскости с радиусом 325 мм. Предусмотрена фиксация поворота к лоткам серии НЛО без использования дополнительных элементов, через стандартное «быстрое соединение», винтами М6х12 и гайками М6 с буртиком. Если необходимо установить поворот на срезанный лоток, рекомендуем использовать соединители СПУ или СПУ. Поворот должен иметь минимум одну опору.

